

BOÎTES DE JONCTION SÉRIE S INPRATEX

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîte de jonction antidéflagrante spécifiquement conçue pour être utilisée dans des atmosphères explosives. Le boîtier comprend 4 entrées de câble ouvertes et est équipé de 6 bornes (2,5 mm²) ainsi que de 2 bornes de terre. Livré avec des ponts de bornes préinstallés (facilement amovibles avec un tournevis plat).



Les bornes à poussoir Wago 2252-1201 et 2252-1207 sont idéales pour les petits espaces grâce à leur conception compacte. Elles sont en polyamide (PA66) et sont actionnées à l'aide d'un bouton-poussoir orange clairement reconnaissable. Elles garantissent des connexions électriques sûres et permettent le raccordement de conducteurs solides et torsadés. L'entrée frontale des bornes et du bouton-poussoir facilite le câblage. Ce boîtier de la série S est un petit boîtier, adapté au câblage de luminaires ou de petits appareils. Cette boîte de jonction est conçue pour les atmosphères explosives où le coût, l'espace d'installation et les environnements industriels lourds sont des facteurs à prendre en compte.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Dimensions externes (mm):					Dimensions internes (mm):			Supports de fixation (mm):		Poids:	Référence:
	ØB	C	D	E	ØF	G	H	I	ØL	M		
SX 16M-MM	90	78	50	20	8	70	49	70	108	126	475 gr	5A0401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Boîtier:	Alliage léger d'aluminium
Bornes:	6 bornes de 2,5 mm ² (pontées 2 par 2, les ponts peuvent être retirés) + 2 bornes de terre de 2,5 mm ²
Indice de protection:	IP66/67
Entrées de câble:	4x M20x1,5 (presse-étoupes / bouchons non inclus)

ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
Presse-étoupe pour câble armé M20x1,5 (Diamètre extérieur 9 - 15,5 mm)	7B0702
Presse-étoupe pour câble armé M20x1,5 (Diamètre extérieur 13,2 - 20,5 mm)	7B0703B
Presse-étoupe pour câble non armé M20x1,5 (Diamètre extérieur 3 - 7 mm)	7B0903
Presse-étoupe pour câble non armé M20x1,5 (Diamètre extérieur 5 - 10,3 mm)	7B0904
Presse-étoupe pour câble non armé M20x1,5 (Diamètre extérieur 9 - 15,3 mm)	7B0905
Bouchon M20x1,5	7D0102

